

wieder einstellung der orangen zeiger

wenn der grosse Zeiger still steht oder stoppt zwischen zwei Stunden :

- > nach Wechsel der Batterie,
- > nach falscher Handhabung,
- > nach starkem Stoss.



- 1) Krone einen Schritt in Position 1 ziehen
- 2) auf Drucker B drücken, >> der grosse Orangen Zeiger geht vorwärts und stoppt,
- 3) auf Drucker B ständig drücken bis der grosse Zeiger auf 11h steht und anschliessend auf den Drucker Schritt bei Schritt drücken bis er genau auf 12h steht,
- 4) drücken auf Drucker A (wenn nötig) bis der kleine Orangen Zeiger den Anfang der blauen Zone erreicht,
- 5) Die Krone wieder auf Position 0 eindrücken